

All Asian DX Contest

1 - Dates

CW :

Le 3e week-end de juin
- du samedi 00:00 UTC au dimanche 24:00 UTC

SSB :

Le 1er week-end de septembre
- du samedi 00:00 UTC au dimanche 24:00 UTC

2 - Bandes

160 (**seulement pendant la partie CW**), 80, 40, 20, 15 et 10 mètres.

3 - Catégories

■DX- stations non asiatiques :

Item		Catégorie
Mono opérateur	Mono bande	SO160 SO80 SO40 SO20 SO15 SO10
	Multi bandes	SOAB
Multi opérateurs	Un seul émetteur (toutes bandes)	M/S
	Multi émetteurs (toutes bandes)	M/M

Notes :

- 1 - Les stations mono opérateur signifie qu'une personne effectue toutes les opérations concernées pendant la période du concours. L'utilisation de Packet Cluster est autorisée.
- 2 - Les stations de faible puissance sont limitées sortie 100W ou moins. Pas de limitation sur les stations de haute puissance.
- 3 - âge opérateur stations Juniors doivent avoir 19 ans ou moins, et les opérateurs doivent être âgés de 70 ans ou plus (Pour les stations JA seulement).
- 4 - La règle des 10 minutes (méthode CQ WW) est appliquée aux stations multi-opérateurs un seul émetteur. La règle de 10 minutes signifie que seulement un émetteur sur une bande est autorisée pendant une période de 10 minutes, définie comme commençant avec le premier QSO enregistré sur une bande. Cependant, un et un seul autre groupe peut être utilisé pendant une période de 10 minutes si et

	<p>seulement si la station est un nouveau multiplicateur. Cette règle est appliquée non seulement aux stations en cours, mais aussi pour les stations de recherche de multiplicateurs.</p> <p>La puissance, le type d'émission et l'utilisation des fréquences : dans les limites de la licence propre à la station.</p>
4 - Appel	<p>CW : CQ AA</p> <p>SSB : CQ AA Contest</p>
5 - Échanges	<p>RST + âge de l'opérateur. Ceux qui ne désirent pas transmettre leur âge pourront transmettre "00".</p>
6 - Interdictions	<p>(1) Aucun contact en « cross band » est autorisé.</p> <p>(2) Aucun changement de site d'exploitation est autorisée.</p> <p>(3) Pour les catégories mono opérateur et multi-opérateurs un seul émetteur :</p> <p>Transmettre deux signaux ou plus en même temps, y compris les cas des bandes différentes, n'est pas autorisé.</p> <p>(Sauf la transmission de deux signaux pour obtenir un nouveau multiplicateur - règles de 10 minutes)</p> <p>(4) Pour l'entrée multi-opérateurs : la transmission de deux signaux ou plus en même temps à l'intérieur de la même bande de fréquences n'est pas autorisée.</p> <p>(5) Aucune opération à partir de deux sites ou plus pour l'entrée multi-opérateurs.</p> <p>(6) Aucun contact via « repeaters » est autorisé.</p>
7.1 - Points	<p>- 3 points par QSO sur 160 mètres..</p> <p>- 2 points par QSO sur 80 et 10 mètres.</p> <p>- 1 point sur les autres bandes.</p> <p>Une même station ne peut être contactée qu'une seule fois par bande.</p>
7.2 - Multiplicateurs	<p>1 par préfixe asiatique par bande (comme pour le CQWW WPX). Liste des DXCC d'Asie</p>
8 - Score final	<p>Le TOTAL des points multiplié par le TOTAL des multiplicateurs</p>
9 - Log	<p>1 - Envoyer, de préférence, vos LOGs par mail au format cabrillo (exemple ci-dessous).</p> <p>Vous pourrez vérifier si vous êtes dans la liste des LOGs reçus :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CW http://www.jarl.com/contest/eloglist/received-aacw.htm • Phone http://www.jarl.com/contest/eloglist/received-aaph.htm <p>2 - Les LOGs électroniques peuvent être envoyés à l'adresse suivante :</p> <p style="text-align: center;">① CW.....aacw@jarl.or.jp ② Phone.....aaph@jarl.or.jp</p> <p>3 - Les LOGs papier sont à envoyer à (indiquer CW ou SSB sur l'enveloppe) :</p>

**JARL
All Asian DX Contest
170-8073
JAPAN**

4 - Date limite d'envoi :

- **31 juillet (pour la partie CW)**
- **31 octobre (pour la partie SSB)**

Il est recommandé d'utiliser les documents fournis par la JARL A.A. Contest :

[Sommaire](#)

[Log](#)

A - Chaque fiche récapitulative doit inclure votre entité DXCC, l'indicatif d'appel utilisé, classe nominale, les multiplicateurs de bande, points par bande et le score total. Elle devrait également inclure une déclaration signée indiquant que vous avez respecté les règles et les règlements du concours. Pour les stations Multi-opérateurs, il faut noter en plus la liste de tous les opérateurs (l'indicatif et le nom).

B - Le LOG doit comporter la bande, la date, l'heure UTC, l'indicatif de la station travaillée, échange envoyé, échange reçu, multiplicateurs et des points QSO.

Utiliser une feuille séparée pour chaque bande (Pour l'entrée du transmetteur simple : dans l'ordre chronologique).

Les multiplicateurs doivent être clairement marqués par des entités ou des préfixes d'Asie contactés pour la première fois sur chaque bande.

(1) Pour les deux parties (CW et SSB), des certificats seront remis à ceux qui auront le score le plus élevé : le nombre de certificats dépendra du nombre de participants de chaque entité et aussi de ceux des États-Unis dans chacune des Zones 3, 4, et 5.

① Si le nombre de participants est de 10 ou moins, il y aura un prix seulement,

② Du 11 au 20 des Prix pour les 2 meilleurs résultats

③ Du 21 au 30 des Prix pour les 3 meilleurs résultats

④ 31 ou plus des Prix pour les 5 meilleurs résultats

10 - Récompenses

(2) Le meilleur résultat parmi les membres du JARL de chaque catégorie dans chaque domaine de la Japon, sous certaines conditions, recevront un certificat de JARL. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à ceux qui ont obtenu le meilleur score pour chaque entité.

(3) Le meilleur score de chaque continent pour la catégorie Mono opérateur Multi bandes recevra une médaille et un certificat du JARL RRAA du ministère des Affaires intérieures et des Communications du Japon.

(4) Les meilleurs scores des catégories multi-opérateurs un seul émetteur et multi Transmetteurs, sur chaque continent, recevront une médaille du JARL.

(5) Des plaques spéciales seront attribuées aux stations dans les catégories mentionnées dans une page séparée.

11 - Disqualification	(1) Les fausses déclarations dans les reports. (2) Les violations des règles du concours.
12 - Publication des résultats	<p>Les résultats seront publiés au printemps 2013, sur la revue du JARL et seront également publiés sur le site Web de la JARL (http://www.jarl.or.jp).</p> <p>Pour ceux qui souhaitent recevoir les résultats du concours par la poste, s'il vous plaît joindre 2 IRC avec leur LOG.</p> <p>Le prix du concours sera émis à ceux qui satisferont aux exigences de certains pendant la période du concours. Les informations détaillées paraîtront dans une page séparée.</p>

LISTE DES ENTITES D'ASIE (Total 55 entités)

Préfixe	Entité
1S	Spratly Is
3W, XV	Vietnam
4J, 4K	Azerbaijan
4L	Georgia
4P-4S	Sri Lanka
4X, 4Z	Israel
5B	Cyprus
7O	Yemen
8Q	Maldives (*)
9K	Kuwait
9M2,4	West Malaysia
9N	Nepal
9V	Singapore
A4	Oman
A5	Bhutan
A6	UAE
A7	Qatar
A9	Bahrain
AP-AS	Pakistan
BS7	Scarborough Reef
BV	Taiwan
BV9	Pratas Is
BY, BT	China

Préfixe	Entité
E4	Palestine
EK	Armenia
EP-EQ	Iran
EX	Kyrgyzstan
EY	Tajikistan
EZ	Turkmenistan
HL	South Korea
HS	Thailand
HZ	Saudi Arabia
JA-JS, 7J-7N, 8J	Japan
JD1	Ogasawara Is
JT-JV	Mongolia
JY	Jordan
OD	Lebanon
P5	North Korea
S2	Bangladesh
TA-TC (sauf TA1)	Turkey (*)
UA-UI8, 9, Ø - RA-RZ	Asiatic Russia
UJ-UM	Uzbekistan
UN-UQ	Kazakhstan
VR2	Hong Kong
VU	India
VU	Andaman & Nicobar Is
VU	Laccadive Is
XU	Cambodia
XW	Laos
XX9	Macao
XY-XZ	Myanmar
YA	Afghanistan
YI	Iraq
YK	Syria
ZC4	UK Sov Base Area on Cyprus

(*) seulement la partie asiatique

Example of AADX Cabrillo Log V2.0:

START-OF-LOG: 2.0
CALLSIGN: 3W2KYU
CATEGORY: SINGLE-OP ALL HIGH
CATEGORY-OVERLAY:
CLAIMED-SCORE: 882
CLUB: 06-2-3 Sendai Ichiko
CONTEST: AADX-CW
CREATED-BY: WriteLog V10.32E
NAME: Hidetoshi Tsutsumi
ADDRESS: 1-14-5 Sugamo
ADDRESS: Toshima-ku, Tokyo, 170-8073
ADDRESS: Japan
OPERATORS: JH8KYU
SOAPBOX: RIG: Kenwood TS-850 100W
SOAPBOX: ANT: 3EL YAGI for 10/15/20 m and DP for 160/80/40m
SOAPBOX: Operator's License: Japanese 1st class
SOAPBOX: Condx for Europe and US was really great! Thanks for a nice contest!

QSO: 21000 CW 2000-06-17 2014 3W2KYU	599 40	W7YU	599 91
QSO: 21000 CW 2000-06-17 2015 3W2KYU	599 40	I4YCE	599 58
QSO: 21000 CW 2000-06-17 2017 3W2KYU	599 40	DL3PS	599 36
QSO: 28000 CW 2000-06-17 2021 3W2KYU	599 40	I2TA0	599 63
QSO: 28000 CW 2000-06-17 2025 3W2KYU	599 40	EA3GIP	599 31
QSO: 28000 CW 2000-06-17 2026 3W2KYU	599 40	I1URX	599 28
QSO: 28000 CW 2000-06-17 2026 3W2KYU	599 40	I4VJC	599 60
QSO: 28000 CW 2000-06-17 2026 3W2KYU	599 40	W7RG	599 52
QSO: 28000 CW 2000-06-17 2027 3W2KYU	599 40	W5IZ	599 57
QSO: 28000 CW 2000-06-17 2027 3W2KYU	599 40	9A9R	599 45
QSO: 7000 CW 2000-06-17 2040 3W2KYU	599 40	E21EJC	599 27
QSO: 7000 CW 2000-06-17 2041 3W2KYU	599 40	HS0AC	599 23

END-OF-LOG:

Mise à jour : 27 mars 2013