

CQ/RJ World Wide DX RTTY Contest

Lien :	<u>Les pages du CQ/RJ TTY CONTEST</u>
I. Objectif :	Les amateurs du monde entier contactent d'autres amateurs situés dans autant de zones (USA et Canada) et de pays que possible.
II. Bandes :	80, 40, 20, 15 et 10 mètres.
III. Mode :	BAUDOT. <i>Le trafic via relais ou digipeater n'est pas permis.</i>
IV. Catégories :	<p>Pour toutes les catégories :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tous les concurrents doivent opérer dans les limites de la catégorie choisie lors de l'exécution des activités qui peuvent influencer sur votre score.2. Vous ne devez pas dépasser la limite de puissance de sortie de la catégorie choisie. La puissance de sortie totale, à tout moment et dans n'importe quelle bande est mesurée à la sortie de l'amplificateur utilisé.3. Lieu de l'opération: Tous les émetteurs et récepteurs utilisés par le participant doivent être situés à l'intérieur d'une seule circonférence de 500 mètres de diamètre ou dans les limites de la maison appartenant au propriétaire de la station.4. Toutes les antennes utilisées par le participant doivent être physiquement connectés par des fils à des émetteurs et des récepteurs utilisés par le participant.5. Seul l'indicatif de la station sera utilisé pour améliorer le score du participant.6. Un indicatif différent doit être utilisé pour chaque entrée dans le CQ WW RTTY.7. La station à distance d'un participant est déterminé par l'emplacement physique des émetteurs, des récepteurs et des antennes. Une station distante doivent respecter toutes les limitations de station et de l'article III.8. Un concurrent qui veut être jugé par un score élevé dans sa catégorie, doit accepter la visite probable, à tout moment pendant le concours d'un observateur désigné par le comité du CQ WW RTTY (CQ WW RTTY CC). Le non respect par le participant de répondre à notre correspondant ou ne permettant pas un accès complet à l'observateur CQ WW CC pour contrôler le QTH pendant toute la durée du concours peut entraîner une inéligibilité de 3 ans pour la stations contrôlée.9. L'auto annonce ou la demande d'annonce sur les DX Clusters est interdite.10. Un seul signal par bande est autorisé à tout moment.11. L'utilisation de récepteurs à distance, en dehors des limites de la règle III.3 , n'est pas autorisée. La seule exception est les skimmers publics distants qui sont autorisés pour les catégories multi opérateurs assistées.12. Lorsque deux ou plusieurs émetteurs sont présents sur une bande, un dispositif matériel DOIT être utilisée pour empêcher plus d'un signal à un moment donné ; interverrouiller deux ou plusieurs

émetteurs sur une bande avec CQ en alternance (solicitation de contacts) n'est pas autorisé.

13. Seul le mode Baudot est activée.

A. Mono opérateur (toutes bandes ou mono bande) :

Un seul opérateur (le participant) peut contribuer au score final pendant la durée officielle du concours. L'aide de quelque nature que ce soit, met le participant dans les catégories mono opérateur assisté. Pour toutes les classes mono opérateur, toutes bandes ou mono bande, un signal est permis à tout moment. Pour la catégorie Toutes bandes, l'opérateur peuvent changer de bande à tout moment.

1. Mono opérateur :

Aucune aide n'est autorisée pour faire des QSO.

a. Mono Opérateur Haute Puissance [**SOAB High ou SOSB High**] : La puissance de sortie totale ne doit pas dépasser 1500 watts.

b. Mono Opérateur Basse Puissance [**SOAB Low ou SOSB Low**] : La puissance de sortie totale ne doit pas dépasser 100 watts.

c. Mono Opérateur QRP [**SOAB QRP ou SOSB QRP**] : La puissance totale ne doit pas dépasser 5 watts.

2. Mono-Opérateur Assisté :

Toute aide publique pour faire un QSO est autorisée dans les catégories Mono-Opérateur Assisté. Cela inclut : les systèmes comme les DX-Clusters, la technologie Skimmer et/ou Skimmer-like. Un Skimmer local doit répondre à la règle III.3.

a. Mono Opérateur Haute Puissance Assisté [**SOAAB High ou SOASB High**] : La puissance de sortie totale ne doit pas dépasser 1500 watts.

b. Mono Opérateur Basse Puissance Assisté [**SOAAB Low ou SOASB Low**] : La puissance de sortie totale ne doit pas dépasser 100 watts.

c. Mono Opérateur QRP Assisté [**SOAAB QRP ou SOASB QRP**] : La puissance totale ne doit pas dépasser 5 watts.

B. Multi opérateurs (toutes bandes uniquement) :

toute aide extérieure est permise. Le nombre d'opérateurs n'est pas limité. La puissance de sortie ne doit pas dépasser 1500 watts.

1. Un seul émetteur :

un seul émetteur peut être utilisé et on peut faire un maximum de 8 changements de bande en une heure d'horloge.

Exception: Un - et un seul - autre émetteur peut être utilisé si - et seulement si - la station contactée est un nouveau multiplicateur (émetteur multiplicateur). L'émetteur multiplicateur peut aussi faire un maximum de 8 changements de bande en une heure d'horloge. Les émetteurs d'exécution et le multiplicateur sont régis les mêmes règles de changement de bande. Une heure horloge est de 00 à 59 minutes. La station multiplicateur ne peut pas appeler CQ (soliciter des contacts). Les LOGs dans lesquels on trouve une violation de la règle des 8 changements de

	<p>bande pourront valoir à la station à un reclassement en M2. Si l'enregistrement électronique est utilisé (Cabrillo), pour chaque QSO, l'émetteur actif et l'émetteur multiplicateur doivent être identifiés dans le LOG.</p> <p>a. Un seul émetteur Haute Puissance [MS High] : La puissance de sortie totale ne doit pas dépasser 1500 watts.</p> <p>b. Un seul émetteur Basse Puissance [MS Low] : La puissance de sortie totale ne doit pas dépasser 100 watts.</p> <p>2. <u>Deux émetteurs [M2]</u> : Un maximum de deux signaux émis à tout moment sur deux bandes différentes. Les deux émetteurs peuvent contacter n'importe quelle station. Une station ne peut être contactée une fois par bande quel que soit le transmetteur utilisé. Le LOG doit clairement indiquer l'émetteur qui fait chaque QSO. Chaque émetteur peut faire un maximum de 8 changements de bande en une heure d'horloge.</p> <p>3. <u>Multi émetteurs [MM]</u> : Il n'a pas de limite pour le nombre d'émetteurs et pour le nombre d'opérateurs. Les 5 bandes peuvent être activées simultanément.</p>
<p>V. Groupes de contrôle :</p>	<p>RST et N° de Zone (exemple : pour les F - 59914). Les stations Nord américaines passeront en plus leur état ou région</p>
<p>VI. Multiplicateurs :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 par Etat US ● 1 par région VE. Les régions VE sont : <ul style="list-style-type: none"> - Nouvelle Ecosse (NS) : VE1, CY9, CY0 - Québec (QC) : VE2, VA2 - Ontario (ON) : VE3, VA3 - Manitoba (MB) : VE4 - Saskatchewan (SK) : VE5 - Alberta (AB) : VE6 - Colombie Britannique (BC) : VE7 - Territoires du Nord-Ouest (NT) : VE8 - Nouveau Brunswick (NB) : VE9, VE1 - Terre-Neuve et Labrador (NF) : VO1, VO2 - Yukon (YU ou YK) : VY1 ● 1 par contrée DXCC ou WAE ● 1 par Zone contactée - TOUT CECI PAR BANDE <p><i>KH6 et KL7 Comptent comme contrée DXCC et non comme ETAT US</i></p>
<p>VII. Points :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 point par QSO avec sa propre contrée - 2 points par QSO en dehors de sa contrée, mais de même continent. - 3 points par QSO avec continent différent
<p>VIII. Calcul du Score :</p>	<p>Pour toutes les stations : le score final est le résultat de la somme des points QSO multiplié par la somme des multiplicateurs.</p>
<p>IX. Prix :</p>	<p>Des certificats seront remis aux premières places dans chacune des catégories mentionnées dans la section III pour chaque pays</p>

	<p>participant et dans chacune des zones d'appel (0-9) des États-Unis, le Canada, la Russie, l'Espagne et le Japon.</p> <p>Tous les scores seront affichés. Pour être admissible à une récompense, une station doit justifier d'au moins 12 heures de trafic.</p> <p>Les stations Multi opérateurs doivent opérer au moins 24 heures. Seul le LOG d'une station mono bande est éligible pour les récompenses des catégories mono bandes. Si un LOG contient plus d'une bande, il sera classé dans la catégorie multi bandes, sauf indication contraire. Dans les pays ou les zones d'appels où la participation est grande, des prix seront décernés, aux 2e et 3e place. Tous les certificats / plaques seront délivrés pour l'indicatif inscrit sur le LOG.</p>
<p>X. Trophées et plaques :</p>	<p>Les plaques et les trophées seront décernés aux participants ayant les meilleurs scores dans un certain nombre de catégories. Ceux-ci sont parrainés par des individus et des organisations. Pour voir la liste des plaques et sponsors, ou pour savoir comment devenir sponsor, regardez site CQ WW RTTY: http://www.cqwwrtty.com .</p> <p>Une station qui recevra un prix mondial ne sera pas pris en considération pour l'octroi d'une sous-zone, le prix sera décerné à la station qui sera classée deuxième place dans ce domaine.</p>
<p>XI. Compétition des Clubs :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le club doit être un club local, pas une organisation nationale. 2. La participation est limitée aux membres opérant dans une zone géographique située dans un rayon de 275 kms à partir du centre de la zone du club (sauf les expéditions DX avec des membres qui vivent dans la zone géographique définie pour le club). Les contributions aux clubs définis par la « DXpedition » sera un pourcentage de l'effectif des membres du club composant la « DXpedition ». 3. Pour paraître dans une liste, tout club doit avoir un minimum de 3 LOGs reçus pour ce club, et un responsable du club doit fournir à l'administrateur une liste des membres admissibles au concours
<p>XII. Rédaction du LOG :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toutes les heures doivent être en UTC. 2. Tous les échanges doivent être enregistrés. 3. Si vous soumettez un journal papier, vous devez indiquer les multiplicateurs (zone, pays et États-Unis / VE) la PREMIERE FOIS sur chaque bande. Ce n'est pas obligatoire pour les soumissions électroniques des LOGs au format Cabrillo. 4. Soumission des LOGs électroniques : l'envoi des LOGs électronique est recommandé. Le Comité exige un LOG électronique pour les entrées réclamant des scores élevés. En soumettant un LOG au concours CQ WW RTTY, le participant consent à ce que le LOG soit public. Si possible, nous aimerions fréquences complètes dans le LOG. <p>Contenu obligatoire dans l'E-mail : S'il vous plaît soumettre votre LOG au format Cabrillo créé par tous les logiciel de gestion de concours. Bien mettre l'indicatif d'appel de la STATION dans la ligne objet de votre message. Votre adresse e-mail journal sera automatiquement reconnu par le serveur. La soumission électronique vaut une déclaration signée attestant que vous avez respecté toutes les règles et règlements du concours, ainsi que les</p>

règles en vigueur dans votre pays.
Envoyer votre LOG CQ WW RTTY à rtty@cqww.com

5 - Soumission journal papier : Utiliser une feuille de journal distinct pour chaque bande. Chaque entrée du journal papier doit être accompagnée d'une fiche de synthèse montrant toutes les informations du score, de la catégorie, ainsi que le nom et l'adresse du concurrent en LETTRES CAPITALES.

Exemples de feuilles de tenue du LOG, sommaire, de cartes de zones sont disponibles à partir de CQ. Une grande enveloppe pré-adressée et suffisamment affranchie ou CRI doivent accompagner notre demande. Si les formulaires officiels ne sont pas disponibles, faire vos propres pages (80 contacts par page de 8-1/2 "x 11" ou A4 européenne). Tous les participants journaux papier sont tenus de soumettre des feuilles cross-check (une liste alphabétique des appels travaillé) pour chaque bande, si plus de 200 QSOs ont été faits.

6 - Bad QSO : Les mauvais QSOs seront retirés et une peine de trois QSO plus équivalent est appliqué aux seuls points.

7 - QRP et les stations de faible puissance doivent indiquer leur catégorie et leur puissance réelle maximale utilisée dans les commentaires du fichier Cabrillo.

Tous les LOGS doivent être envoyés au plus tard 5 Octobre.

Une prolongation d'un mois peut être accordée sur demande par e-mail À w0yk@cqwrrtty.com .

La prolongation accordée qui sera confirmée par le directeur de la compétition, doit indiquer une raison légitime, et la demande doit être reçue avant la date limite d'envoi du LOG.

X. Envoi des LOGs : Les LOGs reçus par la poste après la date limite d'extension peuvent être répertoriés dans les résultats, mais seront déclarés inéligibles pour un prix.

Tous les LOGs papier doivent être envoyés à :

**Ed Muns, W0YK
PO Box 1877,
Los Gatos,
CA 95031-1877 USA.**

Mise à jour : 4 avril 2013